

ABB 变频器 ACS800（1.1~110kW）适配的三相进线电抗器与三相输出电抗器

电 源 电 压 V	电机功率 kW			ABB 变频器		三相进线电抗器			三相输出电抗器				
	正常	一般	重载	型 号	额定 电流 A	相电 流 A	ABB	德润	结 构 号	相 电 流 A	ABB	德润	结 构 号
							订 货 号	订 货 号			订 货 号	订 货 号	
北京德润电器出品北京德润													

ABB 变频器 ACS800-04（U4）（90~500kW）适配的三相进线电抗器与三相输出电抗器

电源 电压 V	电机功率 kW			ABB 变频器			三相进线电抗器				三相输出电抗器			
	正常	一般	重载	型 号	输入 电流 A	输出 电流 A	相电流 A	ABB 订货号	德润 订货号	结 构 号	相电流 A	ABB 订货号	德润 订货号	结 构 号
				ACS800-04					DZ-3HG				DZ-3CG	
3AC 380~415	110	110	90	-0140-3	196	206	200	10015294	-B32	12	225	NOCH0120-60 10030366	-B05	13
	132	132	110	-0170-3	237	248	240	10015308	-B33	13	351	NOCH0400-60	-B06	14
	160	160	132	-0210-3	286	289	290	10015316	-B34	13		10030340		
	200	200	160	-0260-3	438	445	540	10015341	-B37	15	450	NOCH0260-60**	-B07	14
	250	250	200	-0320-3	501	521						10030358		
	315	315	250	-0400-3	581	602								
	355	355	315	-0440-3	674	693	710	10015324	-B351	15	702	NOCH0400-60**	-B09	16
	400	400	355	-0490-3	705	720		*				10030340		
	132	132	110	-0170-5	191	196	200	10015294	-B32	12	225	NOCH0120-60 10030366	-B05	13
	160	160	132	-0210-5	243	245	240	10015308	-B33	13	351	NOCH0400-60	-B06	14
3AC 380~500	200	200	160	-0260-5	291	289	290	10015316	-B34	13		10030340		
	250	250	200	-0320-5	424	440	540	10015341	-B37	15	450	NOCH0260-60**	-B07	14
	315	315	250	-0400-5	498	515						10030358		
	355	355	315	-0440-5	543	550								
	400	400	355	-0490-5	590	602					702	NOCH0400-60**	-B09	16
	450	450	400	-0550-5	669	684	710	10015324	-B351	15		10030340		
	500	500	450	-0610-5	702	718		*						
	132	110	90	-0140-7	126	134	132	10025923	-B403	13				
	160	132	110	-0170-7	156	166	160	10015286	-B31	12	225	NOCH0120-60	-B05	13
	160	160	132	-0210-7	158/191	166/203	200	10015294	-B32	12		10030366		
3AC 525~690	160/200	160/200	160	-0260-7	166/217	175/230	240	10015308	-B33	13				
	315	250	200	-0320-7	298	315	355	10015324	-B35	14				
	355	315	250	-400-7	333	353					450	NOCH0260-60**	-B07	14
	400	355	315	-0440-7	377	396	440	10015332	-B36	14		10030358		
	450	400	355	-0490-7	423	445								
	500	450	400	-0550-7	468	488	710	10015324	-B351	15	702	NOCH0400-60**	-B09	16
	560	500	450	-0610-7	533	560		*				10030340		

注：*两台进线电抗器接△/Y两侧 **两台输出电抗器并联 ***三台输出电抗器并联